Nastavení APN pro IPv6 v režimu dual-stack pro telefon zn. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G



1. Zvolte Nastavení a následně Připojení.

2. Vyberte Mobilní sítě.



3. Klikněte na Názvy přístupových bodů. 4. Vyberte přístupový bod Internet.

19:30 🖪	₩ .ıl 60%
< Mobilní sítě	
Datový roaming Používání mobilních dat při roamingu může mít z následek další poplatky.	za 🚺
Wi-Fi volání Umožňuje použít sítě Wi-Fi k volání a přijímání hovorů, kdykoli je to možné.	
Režim sítě 5G/LTE/3G/2G (autom. připojit)	
Názvy přístupových bodů	
Síťoví operátoři	
	<

5. Sjeďte dolů a proveďte nastavení položky **Protokol přístupového bodu**.

19:31		🛱 ,iii 60% 🛑
< U	pravit přístupový bod	:
Port N Nenasta	1MS Iveno	
MCC		
MNC		
01		
Typ ov PAP	rěřování	
Typ př default,s	íst. bodu ^{supl}	
Protok	ol přístupového bodu	
IPv4	val přístupového bodu při rost	mingu
IPv4	tor pristupoveno bodu pri roar	Tilligu
Zapno Přístupc	ut/vypnout přístupový bod vý bod zapnutý.	
Nosič	Shar (an	
Typ or	nikovano	
Žádný	eratora mobilini virtualni site	
Hodno Nenasta	ota operátora mobilní virtuální Iveno	ísítě
		1
		`

6. Na podporu IPv4/IPv6.

÷

7. Protokol přístupového bodu v roamingu

ponechte nastavený na podporu IPv4.

19:32 🖪	🛱 ,ill 59% 💼
< Upravit přístupový bod	:
Port MMS Nenastaveno	
MCC 230	
MNC 01	
Typ ověřování PAP	
Typ příst. bodu default,supl	
Protokol přístupového bodu IPv4/IPv6	
Protokol přístupového bodu IPv4/IPv6 Protokol přístupového bodu při roan IPv4	ningu
Protokol přístupového bodu IPv4/IPv6 Protokol přístupového bodu při roan IPv4 Zapnout/vypnout přístupový bod Přístupový bod zapnutý.	ningu
Protokol přístupového bodu IPv4/IPv6 Protokol přístupového bodu při roan IPv4 Zapnout/vypnout přístupový bod Přístupový bod zapnutý. Nosič Nespecifikováno	ningu
Protokol přístupového bodu IPv4/IPv6 Protokol přístupového bodu při roan IPv4 Zapnout/vypnout přístupový bod Přístupový bod zapnutý. Nosič Nespecifikováno Typ operátora mobilní virtuální sítě Žádný	ningu
Protokol přístupového bodu IPv4/IPv6 Protokol přístupového bodu při roan IPv4 Zapnout/vypnout přístupový bod Přístupový bod zapnutý. Nosič Nespecifikováno Typ operátora mobilní virtuální sítě Žádný Hodnota operátora mobilní virtuální Nenastaveno	ningu C

8. **Změny uložte**: V pravém horní rohu klikněte na 3 tečky a dejte Uložit.

19:32 🖪		ॷ ,⊪ 59% ∎	
< Uprav	Odstranit název přístupo	ového bodu	
Port MMS Nenastaveno	Uložit		
MCC 230	Zrušit		
MNC 01			
Typ ověřová PAP	ní		
Typ příst. bo default,supl	du		
Protokol přís IPv4/IPv6	stupového bodu		
Protokol přís	stupového bodu při roam	ingu	
Zapnout/vyp Přístupový bod z	pnout přístupový bod apnutý.		
Nosič Nespecifikovánc)		
Typ operátor Žádný	a mobilní virtuální sítě		
Hodnota ope Nenastaveno	erátora mobilní virtuální s	sítě	
	\cap	<	

9. Mobilní telefon přepněte do letového režimunebo telefon vypněte a znovu zapněte.



Následně zkontrolujte, že máte v telefonu správnou IP adresu pro IPv6, která začíná vždy takto 2001:1aef (Pozor, musíte být přihlášeni v mobilní síti, nikoliv na Wi-Fi.).

10. Jděte do **Nastavení** a klikněte na položku 11. Dále klikněte na **Stavové informace**. O telefonu.

20:52	፼ .iii 49% a	20:52 🖪	89 JII 49% 💼
Nastavení	Q	< O telefonu	Q
Služby Google		Ê	
Labs • Boční tlačítko		Galaxy S2	20 Ultra 5G
Digitální pohoda a ro Doba zapnutí obrazovky • Č	dičovská kontrola casovače aplikací	Up	ravit
		Telefonní číslo	
Pece o bateril a zarizo Úložiště • Paměť • Ochran	eni a zařízení	Název produktu	
• Aplikace		Nazev modelu Sóriová číslo	
Výchozí aplikace • Nastave	ní aplikací	IMFL (slot 1)	
Obecná správa Jazyk a klávesnice · Datum	a čas	IMEI (slot 2)	
Usnadnění TalkBack + Mono zvuk + Po	pmocné menu	Stavové informace	
		Právní informace	
Aktualizace softwaru Stáhnout a instalovat		Informace o softwaru	
Tipy a uživatelská pří Užitečné tipy • Nové funkce	ručka	Informace o baterii	
O telefonu Stav • Právní informace • t	Vázev telefonu	Hledáte něco?	
	,	Aktualizace softwaru	
	<		

V případě režimu dual-stack uvidíte IPv4 adresu a také **IPv6 adresu**, která pro mobilní data **začíná vždy 2001:1aef**.

20:52 🖪	se "ill 49% 🛢
< Stavové informace	
Stav SIM karty	
Informace IMEI	
EID	
Adresa IP 100.68. 2001:1aef:	
MAC adresa Wi-Fi	
MAC adresa Wi-Fi telefonu	
Adresa Bluetooth	
Ethernetová MAC adresa	
Sériové číslo	
Kód modelu	
Doba zapnutí	
	<