

Set top box pro příjem satelitní HDTV



Prodejní argumenty

- Příjem programů ve vysokém rozlišení (HD kvalitě)
- Možnost záznamu programů na externí disk
- Výborný poměr cena / výkon
- Přehrávání obrázků, mp3 a videí
- Možnost aktualizace firmwaru ze signálu z družice



Přístroj Alma SAT HD je určen k příjmu televizního a rozhlasového satelitního vysílání programů ve standardním i vysokém rozlišení a je plně kompatibilní se službou T-Mobile Televize. Přijímač má české uživatelské prostředí. Propojit s televizorem lze pomocí HDMI kabelu (součást balení – doporučujeme pro příjem HD kanálů) nebo SCART. USB port na předním panelu přijímače využijete pro připojení externího disku. Pomocí něho lze nahrávat či přehrávat programy, spouštět video soubory různých formátů, prohlížet fotografie, poslouchat mp3 a zálohovat nastavení kanálů nebo aktualizovat firmware. Spotřeba přijímače v pasivním pohotovostním stavu je menší než 1W.

Typ uživatele

- Televizní diváci, kterým nestačí základní nabídka pozemního vysílání resp. nejsou v jeho dosahu.

Srovnatelné produkty v nabídce

- set top box GoSAT GS-7050

Funkce, vlastnosti, specifika (výběr)

- Tuner DVB-S2 (MPEG2 a MPEG4)
- Vestavěná originální čtečka Irdeto plně kompatibilní s dekódovací TV kartou T-Mobile Televize
- Možnost uložení až 6000 TV a R předvoleb
- Rodičovský zámek pro možnost uzamčení vybraných kanálů
- EPG (Elektronický programový průvodce) až na 7 dní dopředu
- Teletext s pamětí na 400 stran
- Obsah balení: set top box, externí zdroj napájení, dálkový ovladač, 2xbaterie AAA, HDMI kabel, návod k obsluze
- Barevné provedení: černý
- Objednací kód: 801002

Rozměry š / v / h	250 x 40 x 155 mm
Hmotnost přijímače	0,66 kg
Externí napájecí zdroj	Ano (12V, 2,5A)
Standard pro příjem signálu	DVB-S, DVB-S2
Počet tunerů	1
Displej	Ne
Tlačítka na předním panelu	přepínání kanálů, Zapnutí/Vypnutí
Síťový vypínač	Ne
Vestavěný dekodovací systém	Irdeco
Počet slotů pro CI rozhraní	0
Vstupní/výstupní konektory	F pro vstup, F průchozí, HDMI, TV- SCART, S/PDIF, RS-232, zdroj energie
Umístění USB	přední panel
Ovládání DiSEqC	1.0, 1.1, 1.2, USALS
Poměr stran obrazu	4:3, 16:9
Rozlišení obrazu	576p, 720p, 1080i, 1080p
Podpora nahrávání programu	Ano
Vestavěný harddisk	Ne
Nahrávání na externí disk	Ano
Podpora Time shift	Ano
Formát pro uložení záznamu při nahrávání	transport stream (s ochranou)
Vytváření vlastního seznamu oblíbených programů	Ano
EPG (programový průvodce)	Ano
Teletext	Ano
Plná podpora češtiny	Ano
Přehrávání souborů	JPEG, MP3, DivX, mpeg2, Xvid, avi, mkv, mpeg4
Aktualizace SW	signálem z družice, přes USB
Možnost rodičovské kontroly (PIN)	Ano
Vestavěné hry	Ano (3)
Počet tlačítek na dálkovém ovladači	49
Spotřeba elektřiny – v chodu	< 30 W
Spotřeba elektřiny – v pasivním pohotovostním režimu	< 1 W