

Analogový telefon

Prodejní argumenty

- 4 speciální tlačítka pro přímou volbu (u každého je možný popis - jméno)
- Funkce opakování volby
- Možnost montáže na stěnu



Klasický telefon určený pro telefonní linku s rozhraním RJ-11. Telefon nedisponuje žádným displejem, přesto překvapí celou řadou funkcí. Telefon je napájen prostřednictvím telefonní linky. Své uplatnění najde všude tam, kde je požadavek na spolehlivost a jednoduchost. Možnost montáže na stěnu je samozřejmostí.

Typ uživatele

Telefon je určen pro analogovou linku s rozhraním RJ-11.

Srovnatelné produkty v nabídce

- Gigaset AL140
- Gigaset 5020

Vlastnosti

- 4 speciální tlačítka pro přímou volbu (u každého je možný popis - jméno) a 10 tlačítek pro rychlou volbu
- Funkce opakování volby
- Tlačítko Flash s nastavitelnou dobou
- Možnost montáže na stěnu
- Tlačítko pro vypnutí zvuku
- Nastavení hlasitosti ve sluchátku

Obsah balení: Telefon Gigaset 5005, sluchátko, telefonní šňůra ke sluchátku, telefonní kabel, návod k použití telefonu.

Objednací kód: 800 870

Barevné provedení: černá

Gigaset 5005

Rozměry, hmotnost, konstrukce	
Celková hmotnost [g]	440
Rozměry (v x š x t) [mm]	201,0x167,0x80,0
Výdrž, hardware	
Typ zařízení	analogový telefon
Signalizace	analogová
Počet SIP účtů	0
Displej	
Displej	Ne
Rozlišení displeje	x
Telefonování, paměť	
Hlasité volání	Ne
Počet funkčních kláves	4
Počet programovatelných kláves	0
Audio	
Audiokodeky	<input type="checkbox"/> DVI4 <input type="checkbox"/> DVI4 Wideband <input type="checkbox"/> G.711 aLaw <input type="checkbox"/> G.711 uLaw <input type="checkbox"/> G.722 <input type="checkbox"/> G.722.2 <input type="checkbox"/> G.723 <input type="checkbox"/> G.726 <input type="checkbox"/> G.729 <input type="checkbox"/> GSM <input type="checkbox"/> iLBC <input type="checkbox"/> Broadvoice-32 <input type="checkbox"/> broadvoice-32 FEC <input type="checkbox"/> L16 PCM Wideband <input type="checkbox"/> Speex <input type="checkbox"/> Speex FEC <input type="checkbox"/> Speex Wideband <input type="checkbox"/> Speex Wideband FEC <input type="checkbox"/> Dynamic Jitter Buffer
Datové funkce	
Faxy	Ne <input type="checkbox"/> T.38 <input type="checkbox"/> G.711
Připojení PC (průchozí eth.port)	Ne
Napájení přes LAN (PoE)	Ne
LAN portů	0
WAN	0
Ovládání	
Webová správa telefonu	Ne
Zabezpečení SIP účtů heslem	Ne
Ostatní	
Připojení náhlavní soupravy	Ne
CLIP	Ne
DECT	Ne
Dosah uvnitř budovy / volné prostranství (m)	0,0 / 0,0
Opětovné vytáčení posledních čísel	0
Seznam posledních přichozích hovorů	0
Hodnota SAR sluchátek (W/kg)	