Návod pro Honor 10 Lite 64 GB

- 1. Základní nastavení telefonu
 - Vložení SIM a paměťové karty
 - Zapnutí telefonu a PIN
- 2. Kontakty
 - Kopírování ze SIM karty do telefonu
 - Založení nového kontaktu
 - Upravení kontaktu včetně fotky
- 3. Volání
 - Zap./Vyp. VoLTE
 - Zap./Vyp. Wi-Fi volání
 - Nastavení vyzvánění
 - Číslo hlasové schránky
 - Nastavení hlasitosti hovoru
 - Zobrazení klávesnice při volání
 - Zobrazení kontaktů při volání
 - Hlasitý odposlech
 - Přidržení hovoru
- 4. SMS a MMS
 - Nastavení tónů
 - Upozornění o doručení SMS
 - Nastavení MMS
- 5. Internet
 - Zap./Vyp. internetu v ČR
 - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
 - Nastavení internetu
 - Přihlášení do Wi-Fi sítě
 - Zap./Vyp. přístupového bodu
- 6. Nastavení e-mailu
 - seznam.cz
 - centrum.cz
 - volny.cz
 - outlook.cz
- 7. Zabezpečení
 - Zapnutí PIN kódu
 - Změna PIN kódu
 - Nastavení otisků prstů
 - Reset přístroje do továrního nastavení
- 8. Aplikace
 - Založení účtu a stažení aplikace
- 9. Ostatní nastavení
 - Změna pozadí displeje
 - Bluetooth Zap./Vyp.
 - Bluetooth párování zařízení
 - Bluetooth odesílání obrázků
 - Budík
 - Pevná volba
 - Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
 - Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

Základní nastavení telefonu

Vložení SIM a paměťové karty



- Šuplík na SIM a paměťovou kartu vysunete pomocí nástroje, který je přiložen v balení.
- Nano-SIM a paměťovou kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět.

Zapnutí telefonu a PIN



- Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.
- **2.** Nakonec zadáte váš PIN.

Kontakty

Kopírování ze SIM karty do telefonu



Založení nového kontaktu



1. V menu ťuknete na složku *Nástroje*. **2.** Stisknete ikonu *Kontakty*.

- 3. Poté ťuknete na +.
- Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na *OK*.

Upravení kontaktu včetně fotky



- Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte ťuknutím na foťák.
- 6. Obrázek můžete vybrat z galerie nebo pořídit novou fotku a to přes možnost *Vyfotit*.
- 7. Fotku pořídíte stisknutím tlačítka s foťákem.
- **8.** Pořízenou fotku uložíte ťuknutím na *OK*.



- **9.** Poté obrázek oříznete a ťuknete na *OK*.
- **10.** Úpravu kontaktu dokončíte ťuknutím na *OK*.

Volání

Zap./Vyp. VoLTE



Zap./Vyp. Wi-Fi volání

Plid. mesto	O webster	Belim Letado	OBECNÉ	
10:00 🗳	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přístus k dalám slutbárn společnosti Jasove	Wi-Fi	Datovác Datovácy Mohou být účtovány poplatky za přenesená dáta	0
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-FL Nastavení duálních karet SIM, Mobilní alf	Mobilní siť	SIM 1	
	Připojení zařízení Illuetosth, NFC, Tisk	Nastavení duálních karet SIM	Zapnout detové přenosy při mezinárodním v roamingu	
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odernčení typu magazín, Motivy	Přenesená data	Hovory VoLTE > Telefonujte ve vysoké kvalitě pomoci VoLTE	0
G 🎍	Obrazovka Jas, Komfortní čterií, Velikost Jestu a zobrazení	SI VPN	> Volání Wi-Fi Vyp	inuto)
	Di Zvuky	Soukromá služba DNS	Autorn. > Jména přístupových bodů	
	Oznámení	Hiedáže jiná nastaven/?	Upřednostňovaný režim sítě Upřednostňovaný režim sílě: LTE/3G/2G	
	Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky Aplikace	Nastavení hovorů	Operátor Vybrat sitového operátora	
Carge Dother National Calenda	Oprävnění, Výchozí aplikace, Zdvojení aplikace Baterie		SIM 2	
	Úložiště			
	 Dielžálaj zůstatek 			

1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu Nastavení.

10000 0224	El == 10.00
← Volání Wi-F	
Je-li zapruto volání pře v závislosti na zadievýci signál je silnější, směro sibě operatora. Než tuto operátora-na možné po	Wi-FL telefon může hovory nastaveních a na tom, který at přes sítě Wi-FI nebo přes funkcí zaporta, zeptojte se latky a další podrobnosti.
Wi-Fi volání	
Režim	Preferovaná Wi-Pi >

- **2.** Ťuknete na *Bezdrátová* **3.** Zvolíte *Mobilní síť. připojení a sítě.*
- 4. Vyberete Volání Wi-Fi.



5. *Wi-Fi volání* zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku.

Nastavení vyzvánění

Did mirts	Nastavení	← Zvuky Q	× Vybrat zvuk	~
	Q Vytectivani	Média	Zvuk Hudba (v úložiáti)	
ulerý 5 února	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přístup k datšim slutbárn spoletnosti > Huavet	Q Vyzváněcí tón	Żódný	0
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-FL Nastavení duálních kavet SIM, Mobilní alf	Budiky	Gartoon	0
	Phipojení zařízení Bluetooth, NFC, Tisk		Classic Bell	
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odernčení typu magazin, Motivy	S Votani	Dream	
G J	Obrazovka	Tichý režim	Eastern	
	Zvuky	Vibrovat v tichém režimu	Esports	
	Nerušit, Vyzvinieri, Vibrace Oznámení	Nerušit Vypnuto >	Forest Day	
Scruppshillon Webp Hutte Video	Odznaky, Oznámení zavrčené obrazovky	Vyzváněcí tón pro kartu SIM 1 Huawei Tune >	Free	
🔡 🜔 🔕 🔳	Oprávnění, Výchozí aplikace, Zdvojení aplikace	Vyzváněcí tón pro kartu SIM 2 Huswei Tune Orchestral	Hello Ya	
Coope Octool Vay Nationen Galerie	Baterie Režim úspory energie, Využití baterie	SIM 1 při přích. volání vibruje	Huawei Tune Orchestral	
	Cunc Wożste	SIM 2 při přích. volání vibruje	Little Emotion	
	Digitální zůstatek	Annelmant	Sailing	
				1

- obrazovce stisknete ikonu Nastavení.
- Zvuky.
- tón pro kartu SIM 1.
- melodii a ťuknete na OK.

Číslo hlasové schránky



Nastavení hlasitosti hovoru



- 1. Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.
- 2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek.

Zobrazení klávesnice při volání



- **1.** V průběhu hovoru ťuknete na symbol klávesnice.
- 2. A je to hotové! :)

Zobrazení kontaktů při volání



- **1.** V průběhu hovoru ťuknete na *Kontakty*.
- 2. A je to! :)

Hlasitý odposlech



- 1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol reproduktoru.
- 2. A je to hotové! :)

Přidržení hovoru



1. V průběhu hovoru ťuknete na *Přidržet*.

2. A je to! :)

SMS a MMS

Nastavení tónů

ikonu Nastavení.



OK.

13 z 39

Upozornění o doručení SMS

Plid. mesto DO COO Co utery 5. unora	Twose ct ^e at Zprávy Q :	Archivované Biokované kontakty Zprávy na webu Zapnout trnavý režim Nastavení	Nastavení Výchozí aplikace SMS Zprávy Oznámení Přehrávat zvuky odchozích zpráv
	• =	Nápověda a zpětná vazba	Vaše současná země Určeno automaticky (Česko)
G Ø			Chytré odpovědi Zobrazit návrhy, pokud jsou k dispozici
Image: Second	Nové konverzace najdete tady	Nové konverzace najdete tady	Automatické náhledy Zobrazovat náhledy jen u webových odkazů Rozšířená nastavení
English Constant Cons			
S 💿 📀 🔍	📮 Zəhâjit chət	📮 Zəhájit chət	
 Na domovské obrazovce stisknete ikonu Zprávy. 	2. Dále ťuknete na Další (tři tečky).	3. Zvolíte Nastavení.	4. Dále vyberete Rozšířená nastavení.

4	Rozšířen	á nastave	ni	
Skupino Poslat M MMS)	wé zprávy MMS všert	n příjemcůr	n (skupino	74b
Automa	ticky stah	ovat zprávy	y MMS	۰
Automa roaming	ticky stah ju	ovat MMS	při	09
Používa	t jednodu:	ché znaky		8
Dostáva SMS Dostáva SMS do	it potvrzer it oznáme ručeny	ní o doruče ní, že byly :	ni zpráv zprávy	•
Zprávy s Příjem s	sitē Iužebních	zpráv		•
Výstraž	né zprávy	(bezdrátov	é)	
Zprávy r	ha SIM kar	rtê		
Telefon 603 603	ní číslo 1603			
	4	0		

 Nakonec stisknete vypínač na konci řádku Dostávat potvrzení o doručení zpráv SMS.

Nastavení MMS

Plid.m	esto .	Q. Whieldelay		Režim Letadlo		OBECNÉ	
10:00) 📥	Přihlásit se k účtu	HUAWEI ID	Wi-Fi		Datové přenosy Mohou bit účtovány poplátky za přenese	enal 🔍
		Huawei	cam sporecrosts	Mobilní siť		data	
		Bezdrátová připojení Wi-Fi, Nastavení duálnic	a sítě h kavet SIM, Mobilní síť	Tethering a přenosný hotspot		SIM 1	
		Připojení zařízení		Nastavení duálních karet SIM		Datové služby při roamingu Zapnout datové přenosy při mezinárodní roamingu	m ()
		Domovská obrazovka	a a tapeta plochy	Přenesená data		Hovory VoLTE Telefonujte ve vysoké kvalitě pomoci VoL	cre 🗨
G	4	Obrazovka	, wony	Siť VPN	>	Volání Wi-Fi	Vypnut
		Jas, Komfortni čterší, Ve	likost textu a zobrazeni	Soukromá služba DNS	Autom. >	Jména přístupových bodů	
		Nerušit, Vyzvánění, Vibr	ioi 🔿			Upřednostňovaný režim sítě	
etelefon. (Motor	Hudon Video	Oznámení Odznaky, Oznámeni zam	nčené obrazovky	Hiedáte jiná nastavení? Nastavení hovorů		Operátor	
83 🕟		Aplikace Oprávnění, Výchozí aplik	uace, Zdvojeni aplikace			Vybrat sifevého operátora.	
anger States Day	Nastaveni Calierie	Baterie	5			SIM 2	
		Úložiště	yubii ostene				
	0	Crené üložiště					
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i>	ké tisknete vení.	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě.	ožnost připojení a	3. Zvolíte Mobilní sí	ť.	4. Poté vyberete <i>Jn</i> přístupových boo	néna lů.
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i> Názvy APN	ké tisknete vení.	 2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. X Upravit přístupov 	ožnost připojení a ∳bod ✓	3. Zvolíte Mobilní sír v Upravit přístupový bod	E. ₩ = 1000	4. Poté vyberete <i>Jn</i> přístupových boo	néna lů.
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i> Názvy APN	ké tisknete <i>vení.</i> I • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. * Upravit přístupov Jméno	ožnost připojení a ý bod v TMobile MMS	3. Zvolíte Mobilní sír Vupravit přístupový bod MMS proxy 0	₽	4. Poté vyberete <i>Jn</i> přístupových bod	néna lů.
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i> Názvy APN CNE T-Mobile Internet internet močího z	ké tisknete vení. III == 1000 II Nový název APN Obnovit výchozí	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. More cital V Upravit přístupov Jméno Název APN	ožnost připojení a v bod ✓ TMcole MMS mms.1moble cz	3. Zvolíte Mobilní sír V Upravit přístupový bod MMS proxy 0 MMS port	€. 10 = 10.00 ↓ 10.000.000.010 100	4. Poté vyberete <i>Jn</i> přístupových boo	néna lů.
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i> Názvy APN CNE TMobile Internet internet 1 mobile (z	ké tisknete vení. III = 1000 : Nový název APN Obnovit výchozi	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. * Upravit přístupov Jméno Název APN Proxy	Džnost připojení a	3. Zvolíte Mobilní sír V Upravit přístupový bod MMS proxy 0 MMS port MCC	E. 10.000.000.010 10.000.000.010 80 220	4. Poté vyberete <i>Jn</i> přístupových boo	néna lů.
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i> Názvy APN CNE T-Mobile Internet internet i močile cz s obile MMS	ké tisknete vení. I • 000 i Nový název APN Obnovit výchozi	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. X Upravit přístupov Jméno Název APN Proxy Port	Džnost připojení a	3. Zvolíte Mobilní sír V Upravit přístupový bod MMS proxy 0 MMS port MCC MNC	E ■ ■ 1000 ↓ 10.000.000.010 B0 220 01	4. Poté vyberete <i>Jn</i> přístupových boo	néna łů.
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i> Názvy APN CNE THobile Internet internet modile cz s obile MMS strudble cz	ké tisknete vení. III = 1000 III Nový název APN Obnovit výchozi	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. Vupravit přístupov Jméno Název APN Proxy Port Uživatelské jméno	DŽnost připojení a	3. Zvolíte Mobilní sír V Upravit přístupový bod MMS proxy. MMS port MCC MNC Typ ověření	E. 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000.000.010 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1	4. Poté vyberete <i>Jn</i> přístupových boo	néna dů.
Na domovsk obrazovce s ikonu Nasta Názvy APN CNE T-Mobile Internet internet t močile cz sobile MMS a tenobile cz	ké tisknete vení. III = 1020 : : Nový název APN Obnovit výchozi	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. Vutravit přístupov Jméno Název APN Proxy Port Uživatelské jméno Heslo	Džnost připojení a	3. Zvolíte Mobilní sír × Upravit přístupový bod MMS proxy 0 MMS port MCC Typ ověření Typ názvu APN	El == 10.00 	4. Poté vyberete <i>Jn</i> přístupových boo	néna dů.
Na domovsk obrazovce s ikonu Nasta Názvy APN CNE T-Mobile Internet internet Imobile z S	ké tisknete vení. I • • • • • • i Nový název APN Obnovit výchozi	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. Vupravit přístupov Jméno Název APN Proxy Port Uživatelské jméno Heslo Server	Džnost připojení a	3. Zvolíte Mobilní sír V Upravit přístupový bod MMS proxy 0 MMS port MCC MNC Typ ověření Typ názvu APN Protokol APN	E. 10.000.000.010 10.000.000.010 BO 220 01 PAP mms iPr4	4. Poté vyberete <i>Jn</i> přístupových boo	néna dů.
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i> Názvy APN CME T-Mobile Internet internet 1 mobile cz s obile MMS a t-mobile cz	ké tisknete vení.	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. Vupravit přístupov Jméno Název APN Proxy Port Uživatelské jméno Heslo Server MMSC	Džnost přípojení a	3. Zvolíte Mobilní sír V Upravit přístupový bod MMS proxy 0 MMS port MCC Typ ověření Typ názvu APN Protokol APN pro roaming	El = 10.00 10.000.000.010 B0 230 61 PAP mms IP+4	4. Poté vyberete Jn přístupových boo	néna dů.
Na domovsk obrazovce s ikonu Nasta Názvy APN CKE T-Mobile Internet internet i mobile cz s obile MMS stredble cz	ké tisknete vení. I • • • • • • I Nový název APN Obnovit výchozi	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. Vupravit přístupov Jméno Název APN Proxy Port Uživatelské jméno Heslo Server MMSC MMS proxy	Džnost připojení a	3. Zvolíte Mobilní sír Upravit přístupový bod MMS proxy 0 MMS port MCC MNC Typ ověření Typ názvu APN Protokol APN pro roaming Protokol APN pro roaming	E 1000 10.000.000.010 B0 220 01 PAP mms BPr4 BPr4	4. Poté vyberete Jm přístupových boo	néna dů.
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i> Názvy APN CNE TMobile internet internet 1 mobile cz s obile MMS stemobile cz	ké tisknete vení.	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. Vupravit přístupov Jméno Název APN Proxy Port Uživatelské jméno Heslo Server MMSC MMS proxy	Džnost připojení a	3. Zvolíte Mobilní sín Upravit přístupový bod MMS proxy 0 MMS port MCC MNC Typ ověření Typ názvu APN Protokol APN Protokol APN pro roaming Protokol APN pro roaming	E. 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000 10.000.000.010 10.000 10	4. Poté vyberete Jm přístupových boo	néna dů.
Na domovsk obrazovce s ikonu Nasta Názvy APN CNE T-Mobile Internet internet trodolecz s oblie MMS a trodole cz	ké tisknete vení. Nový název APN Obnovit výchozi	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. Vupravit přístupov Jméno Název APN Proxy Port Uživatelské jméno Heslo Server MMSC MMS proxy MMS port MCC	Džnost připojení a	3. Zvolíte Mobilní sír V Upravit přístupový bod MMS proxy 0' MMS port MCC MNC Typ ověření Typ názvu APN Protokol APN pro roaming Protokol APN pro roaming Protokol APN pro roaming	P: 10.000.000.010 10.000.000.010 B0 220 01 PAP mma IPy4 IPy4 IPy4 IPy4	4. Poté vyberete Jn přístupových boo	néna dů.
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i> Názvy APN CNE THoble Internet internet tmodile cz s oblie MMS stemobile cz	ké tisknete vení.	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. Vupravit přístupov Jméno Název APN Proxy Port Uživatelské jméno Heslo Server MMS proxy MMS port MCC MNC	Džnost připojení a	J. Zvolíte Mobilní sít V upravit přístupový bod MMS proxy MMS port MMC Typ ověření Typ názvu APN Protokol APN pro roaming Protokol APN pro roaming Nositel N Typ MVNO	E 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000.000.010 10.000 10.000.000.010 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10	4. Poté vyberete Jm přístupových boo	néna dů.
Na domovsk obrazovce s ikonu <i>Nasta</i> Názvy APN CME T-Mobile internet internet t-mobile cz sobile MMS at-mobile cz	ké tisknete vení.	2. Vyberete mo Bezdrátová j sítě. Vupravit přístupov Jméno Název APN Proxy Port Uživatelské jméno Heslo Server MMS proxy MMS proxy MMS port MMS port	Džnost připojení a	3. Zvolíte Mobilní sín ✓ Upravit přístupový bod ✓ Upravit přístupový bod MMS proxy 0' MMS port 0' MCC 0' MNC 0' Typ ověření 0' Typ ověření 0' Protokol APN 0' Protokol APN 0' Nositel N Typ MVNO Hodnota MP/0'D	P. 10.000.000.010 10.000.000.010 B0 220 01 PAP mma IPy4 IPy4 IPy4 IPy4 IPy4 IPy4 IPy4	4. Poté vyberete Jn přístupových boo	néna dů.

- **5.** Ťuknete na *Další* a zvolíte *Nový název APN*.
- Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete mms.

Internet

7. Nakonec ťuknete na *OK*.

Zap./Vyp. internetu v ČR

Plid mirro	Nastavení	← Bezdrátová připojení a sítě	Q	← Mobilní síť	
10.00	Q Vyhiedavání	Režim Letadlo		OBECNÉ	
U + UU C utery 5 února	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přístup k datším skutbárn společnosti	> Wi-Fi		Datové přenosy Mohou být účtovány poplátky za přenesená dáta	•
	Hubwes	Mobilní siť			
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-Fi, Nastavení duálních kavet SIM, Mobilní síř	> Tethering a přenosný hotspot		SIM 1 Datové služby při roamingu	
	Připojení zařízení Buetooth, NFC, Tisk	Nastavení duálních karet SIM	>	Zapnout datové přenosy při mezinárodním rosmingu	
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odernčení typu magazin, Motivy	> Přenesená data		Hovory VoLTE Telefonujte ve vysoké kvalitě pomocí VoLTE	
G V	Obrazovka Jas, Komfortni čterší, Velikost testu a zobrazeni	SIť VPN	>	Volání Wi-Fi	Vypnuto >
	D Zvuky	Soukromá služba DNS	Autom. >	Jměna přístupových bodů	
	Oznámení	> Hiedate jina nastaveni?		Upřednostňovaný režim sílě Upřednostňovaný režim sílě: LTE/3G/2G	
	Aplikace	Nastavení hovorů		Operátor Vybrat sitového operátora	
	Oprávnění, Výchozí aplikace, Zdvojení aplikace			SIM 2	
	Baterie Režim úspory energie, Vyubití baterie				
	Úložišté Contra distrita				
	Digitální zůstatek				×
4 0 0					
	_			_	
1 Na domovské	2. Vyberete možnost	3. Zvolíte Mobilní síť.		4. Internet	
obrazovce stisknete	Bezdrátová připojení a			zapnete/vypnete	

- ikonu *Nastavení.*
- sítě.

stisknutím vypínače na konci řádku *Datové* přenosy.

Zap./Vyp. internetu v zahraničí

	Twose cettal 🛛 🖬 🗰 10.00	twose c2%al	10.00	These conditions of the second	100
Plid esiets	Nastavení	Bezdrátová připojení a sítě	Q	← Mobilní síť	
10.00	Q Vyhiedavání	Režim Letadlo		OBECNÉ	
IU-UU O utery 5. února	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přístup k dalám skutbárn společnosti	> Wi-Fi		Datové přenosy Mohoo byt účtovány poplatky za přenesená dáta	D
	muawes	Mobilní siť			
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-FL Nastavení duálních kuvet SIM, Mobilní ulf	> Tethering a přenosný hotspot		sim 1 Datové služby při roamingu	
	Připojení zařízení Buetooth, NFC, Tisk	Nastavení duálních karet SIM	Σ	Zapnout datové přenosy při mezinárodním	D.
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odernčení typu magazin, Motivy	> Přenesená data		Hovory VoLTE Telefonupe ve vysoké kvalitě pomocí VoLTE	D
G V	Obrazovka Jas, Komfortni čterić, Velikost textu a zobrazeni	Siť VPN	>	Volání Wi-Fi Vypro	no >
	Zvuky	Soukromá služba DNS	Autom. >	Jměna přístupových bodů	
	Nerušit, Vyzvánění, Vibrace			Upřednostňovaný režim sítě	
Characteriston Motor Huston Video	Oznámení Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky) Hiedáte jiná nastavení? Nastavení branků		Operator	
	Aplikace Oprávnění, Výchozí aplikace, Zdvojení aplikace	>		Vytinat siľového openátora	
	Baterie			SIM 2	
	Režim úspory energie, Vyubiti baterie				
	Uložiště Came diožiště				
	Digitální zůstatek				\geq
					~
 Na domovské obrazovce stisknete ikonu Nastavení. 	 Vyberete možnost Bezdrátová připojení a sítě. 	3. Dále zvolíte Mobiln	ní síť.	4. Internet v zahraničí zapnete/vypnete stisknutím vypínače na	а
				konci radku <i>Datove</i>	

služby při roamingu.

17 z 39

Nastavení internetu

THOMETER	Ei - 10.00	1Materized El	10.00	TMONY CZ Cal	EB 🖚 10:00	twee cttal	III 10.00
Plut marte		Nastavení		🗧 🗧 Bezdrátová připojení a síte	Q	← Mobilní síť	
10.00		Q Vyhietäväni		Režim Letadlo		OBECNÉ	
IU+UU idery 5 únor		Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přístup k dalším skutbárn společnost	>	WI-FI		Datové přenosy Mohou byt účtovány poplatky za přenesená data	•
				Mobilní siť			
		Bezdrátová připojení a sítě Wi-Fi, Nastavení duálních kavet SIM, Mo	bilni sif	Tethering a přenosný hotspot		Datové služby při roamingu	
		Připojení zařízení Bluetooth, NFC, Tisk		Nastavení duálních karet SIM	>	Zapnout detové přenosy při mezinárodním rosmingu	
		Domovská obrazovka a tapeta plot Odemčení typu magazin, Motivy	shy 5	Přenesená data		Hovory VoLTE Telefonujte ve vysoké kvalitě pomocí VoLTE	0
G	٠.	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost textu a zo	brazeni	SI VPN	>	Volání Wi-Fi	Vypnuto >
		D Zvuky		Soukromá služba DNS	Autom. >	Jména přístupových bodů	
		Oznámení Odradu Oreferani tembra obrateľa	>	Hiedáte jiná nastavení?		Upřednostňovaný režim sítě Upřednostňovaný režim sítě: LTE/3G/2G	
		Aplikace	althana)	Nastavení hovorů		Operátor Vybrat silového operátora	
Cargo Backed Pay		Baterie Režim úspory energie, Vyubil baterie	>			SIM 2 Distavé služby při rostnikyu	
		Utožiště Cano úkožiste					
	2	Digitální zůstatek.					
Na domovské		2 Vyberete možnost		3 Zvolíte Mobilní síť		▲ Poté vyberete <i>Jmé</i>	na
obrazovce stis ikonu <i>Nastave</i>	sknete ení.	Bezdrátová připojen sítě.	ní a	•		přístupových bodů.	
tanan cetta	E3 === 10.00	tassa colla	10:00	taxos creat	El 🛲 10:00		
← Názvy APN	i	🗙 Upravit přístupový bod	\checkmark	🗙 Upravit přístupový bod	~		
OBECNE	Nový název APN	Jméno T-Mobi	le internet.	MMS proxy	Nenastaveno		
O T-Mobile Internet	Obnovit výchozí	Název APN internet.t	mobile.cs	MMS port	Nenastaveno		
MARS		Proxy Net	nastaveno	MCC	230		
T-Mobile MMS		Port Net	nastaveno	MNC	01		
mma.t.mobile.cz							



5. Ťuknete na *Další* a zvolíte *Nový název APN*.

 \leq

- Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete gprs.
- 7. Nakonec ťuknete na OK.

PAP

(Pyd

(Pyd

0

Zódné

1

Nespecifikováno

default.supLxcap

Přihlášení do Wi-Fi sítě

	14444 C2 🖽 🚺 🖬 🗰 10.00	14669 CZCal 01 == 101	0 Takasa c2 ⁴ .d
Did water	Nastavení	🔶 Bezdrátová připojení a sítě	Q ← Wi-Fi :
	Q. Vyhiedavání	Režim Letadlo	Wi-Fi
utery 5. února	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přistup k dalám slutbám společnosti	WI-FI	Pro zlepšeni plesnosti zjišťování poloty mohou zplikace a služby zjišťovat shé Wi-FL (když není funkce Wi-FL)
	Bezdrátová připojení a sítě	Mobilní siť	nastaveni.
	Připojení zařízení Illuetoch, NFC, Tisk	Nastavení duálních karet SIM	2
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odernčení typu magazin, Motivy	Přenesená data	
G J	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost textu a zobrazeni	SIT VPN	2
	Zvuky Neručit, Vyzvánění, Víčrace	Soukromá služba DNS Autor	0
Crease fielder. Hoter Huden Video	Oznámení Odznaky, Oznámení zavnčené obriazovky	Hiedate jina nantawen/?	
🔢 🕟 🙆 🜌	Oprávnění, Výchozi aplikace, Zdvojení aplikace		
Coope Okthod Nay Nattaven Galerie	Baterie Režim úspory energie, Vyubri baterie		
	Canto Globara		
	Digitální zůstatek		
1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu Nastavení	 Vyberete možnost Bezdrátová připojení a sítě 	3. Vyberete možnost <i>Wi-</i> <i>Fi.</i>	 Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Wi-Fi
	one.		
← Wi-Fi	: < pTP24		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
WITI	&		
SÍTÉ K DISPOZICI	Zobrazit pokročilé možnosti		
Telekom-data 🖷	8		
CWLANGUEST	8		



-

\$

ę

٩.

5. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.

Zahl

Zat RTP24

Zadit FreeWifi

Otevilit unasdoma Zašitrováno

Přidat síť

HUAWEI-B525-963D

6. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko PŘIPOJIT.

Zap./Vyp. přístupového bodu

Telesco 12.00	16444 CZ*4 🛛 🖬 🗰 10.00	tanna cz®ał	E3 🖚 10.00	10000 CZ 🖬 🚺 🖬 1000
	Nastavení	🔶 Bezdrátová připojení	a sítě Q	← Tethering a přenosný hotspot
10.00	C. Vytechiván	Režim Letadlo		Přenosný hotspot Wi-Fi
Litery 5. února	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přihlask dalám skučtám společnosti	WI-FI		Přemostání bezdrátové sítě Neri k dispozos zabie eremetové přakovel – Vytruže >
	Plugwer	Mobilní siť		
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-Fi, Nastavení duálních kavet SIM, Mobilní síť	Tethering a přenosný hotspot		Tethering pres Bluetooth Internetové připojení tohoto telefonu není
	Pripojení zařízení Bluetooth, NFC, Tisk	Nastavení duálních karet SIM	>	Teshening pres US8
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odernčení typu magazin, Motivy	Přenesená data		
G	Obrazovka Jast, Komfortní čterií, Velikost textu a zobrazení	SI VPN	>	
	Zvuky Nerulit, Vjzvilnilni, Vibrace	Soukromá služba DNS	Autom. 3	
Desire telefon Mittar Husta Video	Oznámení Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky	Hiedáte jiná nastavení? Nastavení hovorů		
🔢 🕟 🔕 🜌	Aplikace Oprávnéní, Výchozí aplikace, Zdvojení aplikace			
Coope Octool Vay Hastaveri Galerie	Baterie Režim úspory energie, Využití baterie			
	Cienc Wożiste			
	Digitální zůstatek			
 Na domovské obrazovce stisknete ikonu Nastavení. 	 Vyberete možnost Bezdrátová připojení a sítě. 	3. Vyberete Tethe přenosný hots	ering a pot.	4. Poté zvolíte Přenosný hotspot WiFi.
TANNA CZ [®] al III	1Mate C2.5.4 Pt	These contract of the	12	
← Přenosný hotspot Wi-Fi	← Přenosný hotspot Wi-Fi	← Konfigurovat hotspot		
Honor 10 Lite	Honor 10 Lite	Název hotspotu Použít název zařízení	Honor 10 Lite >	
NASTAVENÍ HOTSPOTU	NASTAVENÍ HOTSPOTU	Typ šifrování	WPA2 PSK 3	
Konfigurovat hotspot Nastarte název hotspotu, hesio atd.	Konfigurovat hotspot Nastavte název hotspotu, hesio atd.	HESLO		
Datový limit Bez omezení > 0 8 naposledy sdilených mob. dat	Datový limit Bez omezení Využití mob. det. 0 0) Hundo, musi ideathovat negminē 8 znaklij	ðQ.	
Připojená zařízení O připojených zařízení	Připojená zařízení O připojených zařízení	Zobrazit pokroćilé možnosti		
NÁPOVEDA	JAK SE PŘIPOJIT Z JINÉHO ZAŘÍZENÍ	Časovač vypnutí mobilního hotspotu	5 min. nećinnosti >	
 umożnuje vytvoreni přenosného Wi-Fi hotspotu a sdílení mobilní připojení vašeho zářížení. 	Ručni připojení. 1. Zapněte Wi-Filv půpovém zářízení a nakléte hotovot			
 Choete-5 vytvolit a adilet Wi-Fi hotspot, musi být ve vašem zalízení povolena mobilní data. Data mohou být zpoplatněna 	Honor 10 Life. 2. Přípojte se k hotspotu.			
 Při použití funkce přenosného Wi-Fi hotspotu se rychlejí vybíjí baterie, 				



Nastavení e-mailu

seznam.cz



ikonu *E-mail*.

Vyberete možnost Jiné. Poté vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE.*

účtu a pokračujete stiskem DALŠÍ.

centrum.cz



ikonu *E-mail*.

Vyberete možnost Jiné. Poté vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE.*

účtu a pokračujete stiskem DALŠÍ.

volny.cz



ikonu *E-mail*.

Vyberete možnost Volny.cz. Poté vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.

účtu a pokračujete stiskem DALŠÍ.

outlook.cz



tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

Zabezpečení

Zapnutí PIN kódu



kartu SIM.

Změna PIN kódu



Nastavení otisků prstů



- Nejdříve zapnete Kód PIN. Případně můžete změnit způsob uzamčení na Heslo nebo Gesto.
- **6.** Zvolíte pro co chcete používat otisk prstu.
- Spustí se průvodce pro Zaznamenání otisku prstu.
- **8.** Dle instrukcí naskenujete jeden prst.



9. A je to!

10. Další otisk prstu přidáte přes možnost *Nový otisk prstu*.

Reset přístroje do továrního nastavení

	takon cr ^a d El 🗰 10:00	to the second to the second	0 144000 CC [®] .d
Dird minte	Nastavení	← Systém (Q ← Obnovení
10:00	Zvuky Nerodik Varvinieri Vitrace	O telefonu	> Resetovat všechna nastaveni >
utery 5. unora	Oznámení Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky	Aktualizace softwaru	> Resetovat nastavení sítě
	Aplikace Oprávnění, Výchozí aplikace, Zdvojení aplikace	Pohyb po systému	> Resetovat telefon
	Baterie Režim üspory energie, Využiti baterie	Jazyk a vstup Datum a čas	
	Ciate Ciate Ciate	> Phone Clone	
G	Bigitální zůstatek Správa doby strávené na obrazovce	Záloha a obnova	
	Zabezpečení a soukromí Rozpoznitvšní oblíčeje, Otisk prstu, Heslo	Obnoveni	
Consectivition Million Hurba Video	Chytrá asistence Usnatními Hiľouzh, Ovládání pohybem	Jednoduchý režim	>
	Účty	Zlepšení uživatelského zážitku	
Coope Octool Pay Nattaveni Galere	Google	Certifikačni loga	3
	Stutby Google	> Hiedāte jinā nastaveni?	
	Pohy6 po systému, Aktualizace softwaru, 0 telefonu, Jazyk a vistup	> Usnadoèni Tipy	
1. Na domovské obrazovce stisknete	2. Vyberete možnost Systém.	3. ^Ť uknete na <i>Obnovení</i> .	4. Vyberete Resetovat telefon.

obrazovce stisknete ikonu *Nastavení.*

Toto vymaže data ze zařízení, včetné: • Vale účty • Data apikací a nastavení systému • Nanistalované apikace • Hudba • Hudba • Fotografe • Všechny soubory na interním úložišti



Takonis CZ Cal

← Resetovat?

U

Resetování zařížení vymaže všechna systémová data a nainstelované aplikace. Vaše osobní data, jako nazi, hudba a fotografie, se trvale odstraní. Toto nelze vrátit zpět.

Před resetováním tohoto zařízení zálohuje data, abyste zabránili ztrátě dat. Típ: Data nezálohujte na interní úložiště tohoto zařízení.

(1) m 10.00

Aplikace

Založení účtu a stažení aplikace



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete <u>zde</u>.

Ostatní nastavení

Změna pozadí displeje



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu Nastavení.



- 5. Výběr potvrdíte ťuknutím na OK.
- Nastavit tapetu Obrazovka zamčeni Domovská obrazovka

Domovská obrazovka a

tapeta plochy.

- Obě
- 6. Nakonec si zvolíte, kde se všude tapeta změní.

- 3. Dále zvolíte Tapeta.
- 4. Zde si vyberete tapetu, která se vám líbí.

Bluetooth - Zap./Vyp.

	Nastavení	 tweetcz*ał ← Připojení zařízení 	68 = 10.00 Q	tweet ccta ■ B =	• 10:00
	Q Vytiedade	Bluetooth	Vypnuto 🤉	Bluetooth	
	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přistus k dalším skutbárn sociečnosti	NFC	Zapnuto >	Nizev zalizoni Hanar	101.04.2
	Huswei	Huawei Beam	Zapnuto 🤉	Přijaté soubory	
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-Fi, Nastavení duálních karet SIM, Mobilní alf	> Huawei Share	Vypnuto >	Pro zlepšení přesnosti zjáťování polohy mohou a služby zjáťovat Bluetooth zařízení, i když není	aplikace i funkce
	Připojení zařízení Bluetooth, NFG, Tisk	Bezdrátová projekce		Bluetooth zapruta. Toto nastaveni müžete zmé Pokročilém nastavení	erit v
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odemčení typu magazin, Motivy	> USB Odpogena			
G V	Obrazovka Jas, Komfortni čterií, Velikost textu a zobrazeni	Tisk			
	Directory Nervisien, Vibrace				
Concernation. Many Hutta Video	Oznámení Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky				
	Oprävnění, Výchozí aplikace, Zdvojení aplikace				
Coope (Bothol Pay Mastaver) Californ	Baterie Režim úspory energie, Využití baterie				
	Úložišté Custo diožetne				
	Digitální zůstatek			C (2) VyAnalianini Nagovidda	
		0 0			

- obrazovce stisknete ikonu Nastavení.
- zařízení.

Bluetooth.

zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Zapnout* Bluetooth.

Bluetooth - párování zařízení

požadavek pro spárování.



Bluetooth - odesílání obrázků



 Na domovské obrazovce stisknete ikonu Galerie.

11	unicettal	EB 8 000 10:00
4	Zvolit zařízení Blueto	oth
MOJ	E ZAŘÍZENÍ	
	Honor 10 Lite	
005	tupná zařízení	
	Galaxy S8	
	NTBR7789	

NTBR5326

- 2. Vyberete obrázek, který chcete odeslat a stisknete tlačítko *Sdílet*.
- 3. Zvolíte Bluetooth.
- **4.** Potvrdíte zapnutí bluetooth.



 Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se zapnutým Bluetooth. Ťuknete na jedno z nich a obrázek se začne odesílat.

Budík



OK.

Pevná volba



Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby

1. Na domovské obstavente sitestenet ikon 2. Îuknete na Dalši. 3. Zvolite Nastaveni. 4. Vyberete Dalši. 1. Na domovské obstavente sitestenet ikon Image: State Stat	Tennet 24	twoscitta El ==	1000 twosected		™murct®al	63 🗰 10.00
<complex-block> Image: Second Secon</complex-block>	Pild mésto	Via Zmelikané		Vie Vložit	OBECNÉ	
<complex-block> Image: Section of the section of t</complex-block>			17	Odstranění více záznamů	Sloučit protokol hovorů	Podle času 2
<complex-block> Inside the i</complex-block>				Blokováno	KARTA SIM 1	
<complex-block> Investment Investment Investment</complex-block>				Nastavení	Vyzvánění	Huswei Tüne >
<complex-block> I. Na domovské obražove skatkova i je ukariv I. Na domovské obražove skatkova i je ukariv I. Na domovské obražove skatkova i je ukariv I. Valence na Další. 3. Zvolite Nastavení. 4. Vyberete Další. Vice skatkova i je ukariv IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII</complex-block>				1102308162	Vibrovat béhem vyzvánění	
Image: Second					Přesměrování hovorů	
Image: Sum hording protein Sum hording protein Image: Sum hording protein Image: Sum hording prot		R		Q	Volání Wi-Fi	Vypnuto >
Image: Section of Sectio	G	Záznam hovorů je prázdný	Zá	iznam hovorů je prázdný	Další	
Image: series of the series					KARTA SIM 2	
Image: Second	Serlice fairfon. Metra Hudea Video				Vyzvánění Hutvo	ei Tune Orchestral >
<complex-block><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>					Vibrovat během vyzvánění	
Image: State Stat						
Image: Section		C.	Ψ)	(#)		5
1. Na domovské obrazovce stisknete kon 2. Ťuknete na Další. 3. Zvolite Nastavení. 4. Vyberete Další. 5. Čuknete na Další. 5					JINÉ	
1. Na domovské obrazovce stisknete ikon 2. Čuknete na Další. 3. Zvolíte Nastavení. 4. Vyberete Další. 1. Na domovské obrazovce stisknete ikon 1. Čuknete na Další. 3. Zvolíte Nastavení. 4. Vyberete Další.		Vytice Resulty 0000	und vythoese	Konsidity Oldband		
Óckajici hovor Öznamuje pilohoži hovory pil problagicam Ívorola Novojici hovoru Zovlastvenika telefonni čisla Povolená telefonni čisla Povolená telefonni čisla Správa telefonniho seznamu	twass c2 th at El == 10.00 ← Další	™ees c2®al El ■ ← Povolená telefonní čísla	1000 tweet c2 [®] .d ← Seznam p čísel	El == 1000 povolených telefonnich +	tstene c2®al ← Přídat povoleně telefonní č	61 = 1000
Ib volajiciho Zobiazori čisla v odchozich hovorech se bude iklat Zména PIN 2 Limożhuje zménzk kód PIN pro plistup k povoteným > telefonni čislať +420603603603 Povolená telefonni čisla Seznam povolených telefonnich čiseľ Správa telefonniho seznamu > Hlasová schránka Seznam povolených telefonniho seznamu > Blokování hovorů > > Změní heslo pro blokování hovořů > Nouzová a servisní telefonní čísla zobrazí nouzová a servisní telefonní čísla >	Čekajíci hovor Oznamuje přichozí hovory i při probíhajcem	Vypnout funkci Povolená tel. č. Furkce Povolená teleforní čísla je zapruta	2		Veronika	
Povolená telefonní čísla Seznam povolených telefonních čísel Povolená telefonní čísla Správa telefonních čísel Blokování hovorů Správa telefonních čísel Změnit heslo pro blokování hovorů Zobrach telefonní čísla Nouzová a servisní telefonní čísla Zadne kuntakty čísla pevet voty	hovenu ID volajícího Zotražení čísla v odchozích hovorech se bude řídit 2	Změna PIN 2 Umožňuje změnit kód PIN pro přistup k povotenýn seletonním číslům	m >		+420603603603	
Hlasová schránka Blokování hovorů Změnit heslo pro blokování hovorů Změnit heslo pro blokování hovorů Nouzová a servisní teleforní čísla Zohrazit nouzová a servisní teleforní čísla Zohrazit nouzová a servisní teleforní čísla	Povolená telefonní čísla	Seznam povolených telefonních čísel Správa telefonního seznamu				
Blokování hovorů > Změnit heslo pro blokování hovorů > Nouzová a servisní telefonní čísla Zobrazit nouzová a pervisní telefonní čísla > Zadné kontakty čísla pevel votty	Hlasová schránka					
Změnit heslo pro blokování hovorů > Nouzová a servísní teleforní čísla > Zobrazit nouzová a servísní teleforní čísla >	Blokování hovorů					
Nouzová a servisní teleforní čísla Zobrazi nouzová a servisní teleforní čísla Žádne kantakty čísla pevet volty	Změnit heslo pro blokování hovorů			0		
Zobrazit nouzová a servisni telefotní čista Žádne korzakty čisla pevné voľty	Nouzová a servisní telefonní čísla			ŏ		
	Zobrazit nouzoval a servisni telefonni bisla		Zadn	é kontakty čísla pevné voľby		
ZRUŠIT ULOŽIT					ZRUŠIT	ULOŽIT

5. Vyberete možnost Povolená telefonní čísla.

6. Dále zvolíte Seznam povolených telefonních čísel.

- 7. Stisknete tlačítko +.
- **8.** Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko ULOŽIT.

These c2thd	10 == 10.00 1Monw c2%al	El 🖚 10.00
← Zadat kód PIN2	← Seznam povolených telefor čísel	mich +
	Veronika +#20603603603	6



9. Nakonec zadáte PIN2. 10. A to je vše!

Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

74400412112	twow ct ^e al W Bi == 10.00 Vytáčení	twoircz®.d Vytáčení		tweesc2tal ← Nastavení	El 🖚 10.00
	Vie Zmeškané	Vá	Vložit	OBECNÉ	
IU-UU C			Odstranění více záznamů	Sloučit protokol hovorů	Podle Catur >
			Blokováno	KARTA SIM 1	
			Nastavení	Vyzvánění	Huswei Tune >
				Vibrovat béhem vyzvánění	
	0		0	Přesměrování hovorů	
G J	S		S	Volání Wi-Fi	Vypnuto >
	Zäznam hovorů je prázdný	Zätna	m hovorů je prázdný	Další	
				KARTA SIM 2	
an and history Hurbo Video				Vyzvánění Hu	wei Tune Orchestral >
📪 🕟 🔊 🕋				Vibrovat během vyzvánění	
Coope Coched Nay Nationers California					
					>
🔽 🔍 🖓 🙆	yptices & 🛠	-	음 ☆ Konsity Olibert	JINÉ	
			0 0	0 0	

1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.

tanan cetta	El 🖚 10:00
← Další	
Čekající hovor Oznamuje přichozí hovory i při probíhají hovoru	an 💽
ID volajícího Zobrazení čísla v odchozich hovorech se výchozím nastavením operátora	bude fidit >
Povolená telefonní čísla	
Hlasová schránka	
Blokování hovorů	
Změnit heslo pro blokování hovorů	5
Nouzová a servisní telefonní čísla Zobrazit nouzová a servisní telefonní čis	2

2. ^{Ťuknete} na *Další*.

← Další	
Čekající hovor Oznamuje přichozí hovory i při probihajícím hovoru	•
ID volajícího Zohrazení čísla v odchozích hovorech se bud výchozím nastavením operátora	e fisit
Povolená telefonní čísla	
Hlasová schránka	
Blokování hovorů	
Změnit heslo pro blokování hovorů	
Nouzová a servisní telefonní čísla Zobrazit nouzová a servisní telefonní čísla	
ID volajícího	
Výchozí nastavení sítě	0
Skrýt číslo	
Zobrazit čislo	



 Nakonec vyberete jednu z možností.
 Doporučujeme vybrat Výchozí nastavení sítě

- 3. Zvolíte Nastavení.
- 4. Vyberete možnost Další.

,